HAMI
INVERSORES

INVERSOR HAMI NACIONAL 300W

Modelo	H-300
Potencia Nominal	300W
Máx. Potencia de Arranque	600W
Rango de voltaje de Operación	10 ~ 15 Vdc
Tensión y Frecuencia de Salida	220 Vac - 50 / 60 Hz
Forma de Onda	Senoidal Modificada
Temperatura de Operación	-20° a +40°C
Humedad	20° a 90° sin condensación
Protecciones	Contra alta temperatura Contra sobre voltaje Contra cortocircuito a la salida
Garantía	1 Año



HM ENERGÍA PERU24

Características de Protección

- Desconexión por exceso de temperatura
- Desconexión por sobrecarga
- Desconexión por baja tensión (a 10,0 VCC)
- Desconexión por alta tensión (a 15,0 VCC)
- Protección contra cortocircuitos
- Inversión de la polaridad de la batería (protección por fusibles)
- Confirmación de fallos en la conexión mediante el indicador LED

HAMI
INVERSORES

INVERSOR HAMI NACIONAL 600W

Modelo	H-600
Potencia Nominal	600W
Máx. Potencia de Arranque	1200W
Rango de voltaje de Operación	10 ~ 15 Vdc
Tensión y Frecuencia de Salida	220 Vac - 50 / 60 Hz
Forma de Onda	Senoidal Modificada
Temperatura de Operación	-20° a +40°C
Humedad	20° a 90° sin condensación
Protecciones	Contra alta temperatura Contra sobre voltaje Contra cortocircuito a la salida
Garantía	1 Año



Características de Protección

- Desconexión por exceso de temperatura
- Desconexión por sobrecarga
- Desconexión por baja tensión (a 10,0 VCC)
- Desconexión por alta tensión (a 15,0 VCC)
- Protección contra cortocircuitos
- Inversión de la polaridad de la batería (protección por fusibles)
- Confirmación de fallos en la conexión mediante el indicador LED

HM ENERGÍA PERU24

HAMI
INVERSORES

INVERSOR HAMI NACIONAL 1000W

Modelo	H-1000
Potencia Nominal	1000W
Máx. Potencia de Arranque	2000W
Rango de voltaje de Operación	10 ~ 15 Vdc
Tensión y Frecuencia de Salida	220 Vac - 50 / 60 Hz
Forma de Onda	Senoidal Modificada
Temperatura de Operación	-20° a +40°C
Humedad	20° a 90° sin condensación
Protecciones	Contra alta temperatura Contra sobre voltaje Contra cortocircuito a la salida
Garantía	1 Año



Energía Perú
ENERGÍA RENOVABLE

HM ENERGÍA PERU24

Características de Protección

- Desconexión por exceso de temperatura
- Desconexión por sobrecarga
- Desconexión por baja tensión (a 10,0 VCC)
- Desconexión por alta tensión (a 15,0 VCC)
- Protección contra cortocircuitos
- Inversión de la polaridad de la batería (protección por fusibles)
- Confirmación de fallos en la conexión mediante el indicador LED